

**Big Dutchman®****Antriebseinh LB 500 1E/1Mot. Nest-C 0,37/400/50/3 3m/min**

Artikelnummer: 36-03-7050

**Big Dutchman®****Grunddaten**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produktname        | Antrieb kplt |
| Anzahl Motoren     | 1            |
| Anzahl Etagen      | 1            |
| Verwendung für/als | f/Eierband   |
| Verwendung in/an   | Nest-C       |

**Bemessungsdaten**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Phasen                | 3       |
| Nennfrequenz [Hz]     | 50/60   |
| Fördergeschwindigkeit | 3 m/min |

**Abmessungen**

|        |      |
|--------|------|
| Breite | E500 |
|--------|------|

**Bemessungsdaten 50 Hz**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nennleistung                   | 0,37 kW   |
| Nennspannung Dreieckschaltung  | 220-242 V |
| Nennspannung Sternschaltung    | 380-420 V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 2,15 A    |
| Stromaufnahme Sternschaltung   | 1,2 A     |

**Bemessungsdaten 60 Hz**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Nennleistung                  | 0,37 kW   |
| Nennspannung Dreieckschaltung | 254-277 V |



**Big Dutchman®**

**Bemessungsdaten 60 Hz**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nennspannung Sternschaltung    | 440-480 V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 1,83 A    |
| Stromaufnahme Sternschaltung   | 1,06 A    |